

UZEMLJENA UTIČNICA SA UVODOM KABELA OD 45° ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU UPOTREBU

Povezivanje:

Povezivanje sme da radi samo stručno lice dok proizvod nije pod naponom! Izvadite šaraf i svucite kucište. Kucište navucite na kabel. Izvadite stegu kabela. Odstranite spoljnu izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblanukajte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na tačku obeleženu sa simbolom ⊕, povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Postavite stegu, tako da spoljna izolacija kabela bude ispod stege. Kucište vratite na mesto. Obratite pažnju da šaraf vratite u rupu koja je predviđena za njega! U suprotnom kucište može da se slučajno svuče sa utikača!

Napomene: Upotrebljivo samo sa gumiranim kablom, na primer H05RN-F • IP44: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca. Temperatura okoline: -10-40 °C. Upotrebljivi prečnik kabela: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Stega kabela se montira uvek iznad spoljne izolacije kabela!



Uređaje kojima je istekao radni vek akumulirajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.** • Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija
• Tel:+381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

OZEMLJENI VTIKAČ Z IZVODOM KABLA POD 45° ZA ZUNANJO IN NOTRANJO UPORABO

Povezovanje:

Povezovanje lahko naredi samo strokovno usposobljena oseba, dokler izdelek ni pod električno napetostjo! Odstranite vijak in razstavite ohišje. Ohišje navlecite na kabel. Odstranite objemko kabla. Odstranite zunanjo izolacijo kabla 4 cm. S koncev žic za ozemljitev, nule in faze oblanukajte izolacijo 10 mm. Žico za ozemljitev (rumena/zelena) povežite, na točko obeleženo s simbolom ⊕, povežite tudi nulo (modra) in fazo (rjava ali črna). Postavite objemko, tako da je zunanja izolacija kabla pod objemko. Ohišje vrnite na mesto. Bodite pozorni da vijak vrnete v luknjico, katera je predvidena zanj! V nasprotnem se lahko ohišje izvleče z vtiakača!

Opombe: Uporabno samo z gumiranim kablom, na primer H05RN-F • IP44: Zaščitena pred prskajočo vodo iz vseh smeri. Temperatura okolice: -10-40 °C. Uporabni premer kabla: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Objemka kabla se montira vedno nad zunanjo izolacijo kabla!



Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sunarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Distributer za SLO: **ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.** • Cesta zmage 13A, 2000 Maribor • Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64 • Mail: office@elementa-e.si • www.elementa-e.si • Država porekla: Kitajska

250 V~ / MAX. 16 A / MAX. 3680 W

UZEMLJENA UTIČNICA SA UVODOM KABELA OD 45° ZA VANJSKU I UNUTARNJU UPOTREBU

Povezivanje:

Povezivanje sme da radi samo stručno lice dok proizvod nije pod naponom! Izvadite šaraf i svucite kucište. Kucište navucite na kabel. Izvadite stegu kabela. Odstranite spoljnu izolaciju kabela 4 cm. Sa krajeva žica za uzemljenje, nule i faze oblanukajte izolaciju 10 mm. Žicu za uzemljenje (žuta/zelena) povežite, na tačku obeleženu sa simbolom ⊕, povežite i nulu (plava) i fazu (braon ili crna). Postavite stegu, tako da spoljna izolacija kabela bude ispod stege. Kucište vratite na mesto. Obratite pažnju da šaraf vratite u rupu koja je predviđena za njega! U suprotnom kucište može da se slučajno svuče sa utikača!

Napomene: Može se koristiti samo sa gumiranim kablom npr. H05RN-F • IP44: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca. Temperatura okoline: -10-40 °C. Upotrebljivi prečnik kabela: 1,0 mm², 1,4 - 2,0 m / 1,5 mm², 1,4 - 5,0 m. Stega kabela se montira uvek iznad spoljne izolacije kabela!



Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovim Vi štite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

Uvoznik za BIH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BIH • Tel: +387 61 095 095 • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2005 148 • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.