

MX 819

instruction manual

használati utasítás návod na použitie manual de utilizare uputstvo za upotrebu navodilo za uporabo návod k použití

home
by somogyi



PARTS
The package contains the following parts:
1. lamp head
2. pole
3. ground sticker

SETTING UP
By turning it counter-clockwise unscrew the top part of the luminaire (its hat). The switch which selects the white, or colorchanging LED is now accessible. If you are not using the device for a longer time (e.g., during the winter), remove the battery, carefully clean the cover, and store it in a place where the temperature is above the freezing point. Stick the tip into the ground, then attach the pole together with the lamp head. Do not use a hammer to stick into the ground: it can damage the device, and the deformed part can make assembly difficult. Assemble the parts carefully, without the use of tools. Do not use a hammer, pliers, or any other tool, as these can easily break the device's parts. The parts need to be pushed together until they click. At the end verify that the light is stable and parts are fastened.

FINDING THE RIGHT LOCATION
In order for the battery to be charged as much as possible (so that it can power the LED for a long time during the night) you need to place the garden light in sunlit place out of any shadow. The longer the solar panel is exposed to direct sunlight, the longer the lamp will work at night. Following a fully lit day, this will be approximately 8 hours (although the battery is not fully charged even at the end of such days).

REPLACING THE BATTERY
If the lamp remains on for a significantly shorter time following an equally long sunlit period, you need to replace the battery. The recommended type is a 500-800 mAh, size AAA NiMH battery.
Remove the cover by turning it counter-clockwise. The battery can be replaced after removing the screws. Insert the battery observing the polarity
Note: If it is possible, you can extend the battery's lifetime by using an external charger to fully discharge and charge it three times in a row. You can repeat this process once every month. You can also follow this procedure before you put the light away for the winter, and before you insert a new battery.

WARNINGS

- If a battery, with a higher capacity than the defined capacity, is used, this will not result in higher operation time!
- At a temperature that is around the freezing-point, the cold battery does not provide a voltage that would be enough for the operation.
- Before winter comes, it is advised to dismantle, clean and store the device at a place free from frost.
- Clean the cover – especially the solar cell – regularly, by taking care that it should not be scraped by rough cleaning agents!
- The lamp should not be pressed strongly during assembly and placement!
- The battery should be replaced by adults only.
- Insert batteries observing polarity.
- Do not use different types of batteries and/or used and new batteries together.
- Do not open, burn or short-circuit the batteries.
- Do not charge any non-rechargeable batteries. Danger of explosion!

DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES
Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

TECHNICAL PARAMETERS
 built-in battery: 1,2 V / 300 mAh / AAA (NiMH)
 light source: 1 piece of Ø 5 mm white LED
 life span of light source: ca. 100,000 hours
 lighting time: ca. 8 hours per night
 total height: 40 cm

EN instruction manual **MX 819**
metal solar garden lamp

This garden light uses solar energy and a built-in battery to illuminate your sidewalk, garden pathway, driveway or front door at night - fully automatic, no external electricity needed. The built-in solar panel charges the battery during the day, which powers the 1 white LED at night. The light emitting part has a life span of approximately 100,000 hours, and requires no maintenance. The built-in battery can be replaced if worn out.

1. **2.** **3.**

H eredeti használati utasítás **MX 819**
fém napelemes kerti lámpa

A kerti lámpa napelemes-akkumulátoros tápellátásával önműködően és további áramköltség nélkül megoldja járdák, kerti utak, autóbejárók és bejáratú ajtók éjszakai megvilágítását. A beépített napelem által napközben felöltött akkumulátor éjjel töljalá a 1 db fehér fényszóró LED-ét. A fénypakcsátó élettartama kb. 100.000 üzemóra és nem igényel karbantartást. A beépített akkumulátor – elöregedése esetén – kicserelezhető.

1. **2.** **3.**

SK návod na použitie **MX 819**
kovové záhradné solárne svietidlo

Záhradné svietidlo so solárnym a akumulátorovým napájaním samočinne, bez ďalších nákladov na energiu vyráesi nočné osvetlenie chodníkov, záhradných cestiek, výazdov a vchodov. Akumulátor cez deň nabijaný zabudovaným solárnym článkom v noci napája 1 ks bielej LED. Životnosť zdroja svetla je asi pribl. 100 000 prevádzkových hodín a nevyžaduje žiadnu údržbu. Zabudovaný akumulátor – v prípade potreby – možno vymeniť.

1. **2.** **3.**

SÚČIASKY:
Balenie obsahuje nasledovné stavebné prvky:
1. teleso svietidla
2. tyč
3. zapichovací zakončovací prvok

UVEDENIE DO PREVÁDKY
Odstráňte vrchnú časť (klobúk) svietidla jeho otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Tým získate prístup k spínaču, s ktorým sa zapína biela a színváltó LED-et a väčšinu časťou dole nepoužívate (napr. v zimnom období). Odstráňte akumulátor a po opatrnom očistení krytu uskutočnite svietidlo pri teplote nad nulou. Špičku zapichnite do zeme, nasuňte na ňu tyč spolu s telesom svietidla. Nepoužívajte pri tom kladivo, pretože by sa vysokou rýchlosťou mohli spôsobiť ľahké zlomenia. Montáž vykonajte opatrné, ručne; nepoužívajte kladivo, kliešte alebo iné náradie, ktoré by mohli ľahko zlomiť jednotlivé súčiasky. Prvky treba vzájomne zatiačiť až na horú. Nákoniec skontrolujte stabilitu montáže a upevnenie. Následne svietidlo bude fungovať automaticky: cez deň sa akumulátor nabije, pri večerom zotmení sa zapne a nepretržite svieti. Dĺžka svietenia závisí od času a intenzity cez deň dopadajúceho svetla. Jeho funkčnosť možno skontrolovať - ešte pred konečnou inštaláciou - celkovým zakrytím jeho hornej časti. Nezabudnite, že svietidlo bolo navrhnuté na svietenie v tme. V osvetlenom prostredí svieti slabovo alebo nesveti vobec.

UMIESTNENIE
K tomu, aby sa akumulátor nabil čo najlepšie – a aby v noci čo najdlhšie zabezpečoval napätie potrebné k svieteniu LED – svietidlo bezpodmienečne umiestnite na netienivé, slnečné miesto. Čím dlhšie na neho svieti príamo slnečné svetlo, tým dlhšie bude svietiť. Po slnečnom dni to môže byť aj 8 hodín –, felične aj 16 hodín. Následne svietidlo bude fungovať automaticky: cez deň sa akumulátor nabije, pri večerom zotmení sa zapne a nepretržite svieti. Dĺžka svietenia závisí od času a intenzity cez deň dopadajúceho svetla. Jeho funkčnosť možno skontrolovať - ešte pred konečnou inštaláciou – celkovým zakrytím jeho hornej časti. Nezabudnite, že svietidlo bolo navrhnuté na svietenie v tme. V osvetlenom prostredí svieti slabovo alebo nesveti vobec.

VÝMENA AKUMULÁTORA
Ak počas používania - po rovnakom denne osvetlení - sa podstatne skráti doba svietenia, akumulátor bude treba vymeniť. Odporúčaný typ je NiMH akumulátor AAA s kapacitou 500-800 mAh.
Odstráňte vrchnú časť svietidla jeho otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Po odstránení skrutiek môžete vymeniť akumulátor. Dbajte na správnu polaritu.
Poznámka: Ak máte na to možnosť – v záujme zvýšenia životnosti akumulátora - mesačne raz v externej nabíjačke akumulátor trikrát opakovane vybiate a následne nabite. Túto činnosť vykonajte aj v zimnom období, keď je zariadenie demontované a aj pred použitím nového akumulátora.

AZAKKUMULÁTOR KICSERÉLÉSE
Amennyiben a használat során – azonos nappali megvilágítási feltételeket követően – jelentősen rövidül a világítás időtartama, szükséges válik az akkumulátor kicserelese. A javasolt típus 500-800 mAh közötti, AAA méretű NiMH akkumulátor. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva vegye le a tetőt. A csavarok eltávolítása után tudja kicsereálni az akkumulátort. Ügyeljen a helyes polaritásra.
Megjegyzés: Ha mögöd van rá – az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében – egy külső akkumulátorrólőlben havonta egy alkalommal, egymást követően háromszor sússse ki és töltse fel az akkumulátort. Tegye ezt a teleltetésre leszerelt készülék esetében és új akkumulátor üzembe állítása előtt is.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Az előírtanál nagyobb kapacitású akkumulátor behelyezése nem eredményez hosszabb üzemidőt!
- Fagypont körül hőmérsékleten a lehűlt akkumulátor nem szolgáltat a megfelelő működéshez elegendő feszültséget.
- Atéli beállita előt jóljánlott leszerelni, megtisztítani, és fragmentes helyen tárolni a készüléket.
- Aburkolatot – különös tekintettel a napelemre – tisztítása rendszeresen, vigyázva arra, hogy ne karcolja meg azt durva tisztítószerrel!
- Az összeszerelés és az elhelyezés során ne nyomja meg erősen a lámpatestet!
- Az elemcserét csak felnőt végezheti!
- Elemcserénél ügyeljen a helyes polaritásra!
- Ne használjon egyszerűbb típusú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket.
- Az elemeket tilos felnyitni, tüze dobni vagy rövidre zájni!
- Az elemeket ne szabad elhelyezni a gyűjtőszemet!
- Az elemeket ne szabad elhelyezni a gyűjtőszemet!

UPOZORNENIE

- Použitie akumulátora s výšou kapacitou neumožní dlhší prevádzkový čas!
- Pri teplotech blízkych bodu mrazu ochladený akumulátor neposkytuje dostatočné napätie, ktoré je potrebné k prevádzke.
- Pred príchodom zimy sa odporúča svietidlo odmontovať, očistiť a uskladniť na mieste chránenom pred mrazom.
- Povrch so zvláštnym doražom na soláre články – pravidelne čistite, pritom dbajte na to, aby ste povrch nepoškralibali drsným čistiacim prostriedkom!
- Dávajte pozor, aby ste počas umiestnenia a montáže nepríplatili vľavo silou na teleso svietidla!
- Výmenu batérie zverte dospeľym osobám!
- Pri výmeni batérií dbajte na správnu polaritu!
- Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií a/alebo rôzne nabité batérie.
- Batérie je zakázané otvárať, hádzat do ohňa alebo skratovať!
- Nebaníbateľné batérie je zakázané nabíjať! Nebezpečenstvo výbuchu!

Výrobok nevyhodzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odviedzte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok. Výrobok môžete odviedať aj miestnej organizácii zaobrájúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné odaky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOVANIE BATÉRIÍ / AKKUMULÁTOROV
Batérie / akumulátory nesmiete využiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odviedať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudu okolo Vás a Vaše zdravie.

TECHNICKÉ ÚDAJY
 zabudovaný akumulátor: 1,2 V / 300 mAh / AAA (NiMH)
 zdroj svetla: 1 ks Ø 5 mm bielej a 1 ks Ø 5 mm farbu meniacej LED
 životnosť zdroja svetla: pribl. 100.000 prevádzkových hodín
 maximálna doba svietenia: pribl. 8 hodín / noc
 celková výška: 40 cm

SOMOGYI ELEKTRONIC®
www.salshop.sk • Származási hely: Kína

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.
 Gútsky rad 3, 945 01 Komárov, SK Tel.: +421/0/ 35 7902400
www.salshop.sk • Krajiná pôvodu: Čína

SOMOGYI ELEKTRONIC®
www.salshop.sk



manual de utilizare MX 819

lampă solară de grădină, metalică

home
by somogyi

Lampa de grădină, furnizează automat, cu ajutorul celulelor solare, lumina pe timp de noapte pentru iluminarea trotuarelor, aleilor din parcuri, garajelor și intrărilor, fără costuri suplimentare. Acumulatorul, care este încărcat cu ajutorul celulelor solare înglobate, pe timp de zi, furnizează energie necesară LED-ului și pe timp de noapte. Durabilitatea LED-ului este în jur de 100 000 ore de funcționare și nu necesită întreținere. Acumulatorul inclus – în caz de epuizare – poate fi înlocuit.

ACCESORII

- 1. corpul lămpii
- 2. piron de conectare
- 3. tăruș de bază



INSTALARE

Rotiți în direcția opusă a sensului acelor de ceasornic, îndepărtați partea superioară a dispozitivului (pălărie). Astfel comutatorul devine accesibil, poate fi selectat EDL-ul de culoare albă sau LED-ul cu schimbare culori. Dacă nu folosiți timp îndelungat instalajă (de exemplu, pe timp de iarnă), îndepărtați acumulatorul și după o curățare prudentă depozitați lampa la o temperatură peste temperatura de îngheț. Înfișați vârful jărușului în până și montați tija împreună cu partea superioară a lămpii. Nu îl loviti cu ciocanul, decorece îl puteți rupe sau cauza deformării, iar asamblarea poate deveni mai dificilă dacă nu chiar împotriva. Efectuați asamblarea manual, cu grijă, nu folosiți ciocan, clește sau alte ușor, care pot sparge șurafă. Pieselete trebuie apăsatе în partea de jos, după care verificați stabilitatea fixării și a conectării. După efectuarea acestor operații lampa va funcționa automat: se încarcă în timpul zilei, la inserare se conectează și noaptea luminează. Perioada de iluminare poate varia în funcție de perioada și intensitatea de încărcare din ziua precedentă. Înainte de montare, acoperind în totalitate partea superioară, verificați funcționarea corectă. La livrare bateria solară nu este încărcată, astfel încât înainte de testare și/și sub incidență razelor solare. Nu uitati, produsul a fost proiectat pentru funcționare în timp de noapte. În timpul zilei luminează cu intensitate redusă sau deloc.

AMPLASARE

Pentru a avea o încărcare optimă – și a furniza o tensiune suficientă pentru a alimenta LED-ul – lampa trebuie amplasată într-o zonă însorită, fără umbră. Cu cât este expusă mai mult razelor directe ale soarelui, cu atât va lumina mai mult. Această perioadă poate atinge aproximativ 8 ore, după o zi însorită, cu toate că nici aşa nu va atinge starea de încărcare completă.

SCHIMBAREA ACUMULATORULUI

Dacă în timpul folosirii – în urma acelerașii condiției de iluminare – perioada de iluminare este semnificativ redusă, va fi nevoie de schimbarea acumulatorului. Tipul de acumulator recomandat este între 500-800 mAh, dimensiune AAA, NiMH. Scoateți capacul rotind în direcția inversă a acelor de ceasornic. Acumulatorul poate fi schimbat după îndepărțarea șuruburilor. Aveți grijă la polaritatea corectă. Notă: Dacă pierziți, deschideți complet acumulatorul de 3 ori pe lună și încărcați-l cu un încărcător pentru a prelungi viața acestuia. La fel trebuie procedat și când se scoate acumulatorul pentru iarnă și înainte de instalarea nouului acumulator.

UPOZORNENIE

- Pouziteți acumulatorul cu o vysokou kapacitou neumožní dlhší prevádzkový čas!
- Pri teplotach blízkych bodu mrazu ochladený akumulátor neposkytuje dostatočné napätie, ktoré je potrebné k prevádzke.
- Pred príchodom zimu sa odporúča svietidlo odmontovať, očistiť a uskladniť na mieste chránenom pred mrazom.
- Povrh - so zvláštnym dôrazom na solárne články - pravidelne čistíte, pritom dbajte na to, aby ste povrch nepoškabali drsným čistiacim prostredkom!
- Dávajte pozor, aby ste počas umiestnenia a montáže neprítriaľili veľkou silou na teleso svietidla!
- Výmenu batérie zverte dospelým osobám!
- Pri výmene batérií ibajte na správnu polaritu!
- Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií a/alebo rôzne nabité batérie.
- Batéria je zakázané otvárať, hľadáť do ohňa alebo skratovať!
- Nedobijané batérie je zakázané nabijať! Nebezpečenstvo výbuchu!

Colecțiați în mod separat echipamentul devenit deusej, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deusej poate fi predat nerambursabilă locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalitate similară. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea și reciclarea. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunării noastre și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportam cheielui legate de aceste obligații.

TRATAREA BATERIILOR/ACUMULATORILOR
Bateriile și acumulatorii nu pot fi tăiată împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzați sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

DETALII TEHNICE

acumulator inclus: 1,2 V / 300 mAh / AAA (NiMH)
sursă de lumină: 1 buc Ø 5 mm, albă, și 1 buc Ø 5 mm LED multicolor
timp de viață / sursele de lumină: aprox. 100.000 ore
perioadă de iluminare: aproximativ 8 ore / noapte
înălțime totală: 40 cm

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 1876195
Cluj-Napoca, judetul Cluj, Romania, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2 Cod post: 400337
Tel: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 488
www.somogyi.eu • Tara de origine: China

SOMOGYI ELEKTRONIC®





uputstvo za upotrebu MX 819

metalna solarna baštenska lampa

home
by somogyi


Solarna lampe radi uz pomoću ugrađenih akumulatora koji se pune preko solarnih čelica. Bez dodatnih umrežavanja i troškova struje rešavaju noćno osvetljenja ulaznih vrata i kapije. Akumulator koji se toku dana puni napaja jednu belu LED diodu koja je automatski svetli noću. Njen radni vek može da dostigne i 100.000 radnih sati. Ukoliko ugrađeni akumulator oslabi, moguce je ga je promeniti.



DELOVI

Sadržaj pakovanja:

- 1. lampa
- 2. šipka
- 3. šiljak.



navodilo za uporabo MX 819

kovinska solarna vrtna svetilka

home
by somogyi



Solarna svetilka deluje s pomoću vgrađenih akumulatora koji se poljuje s preko solarnih čelica. Bez dodatnog povezovanja v građevinske električne linije ili ugradnje u vratu i u kapiji. Akumulator koji se toku dana poljuje jednu belu LED diodu koja je automatski svetla noću. Njen radni vek može da dostigne i 100.000 radnih sati. Ukoliko ugrađeni akumulator oslabi, moguce je ga je promeniti.



DELI:

Vsebina pakiranja:

- 1. svetelné telo
- 2. Steber (ročaj)
- 3. Del za vbadanje



DÍLY

Balení obsahuje následující komponenty:

- 1. světelné tělo
- 2. nosná tyč
- 3. zapichovací kolík



návod k použití MX 819

kovové solární zahradní osvětlení

home
by somogyi

Zahradní osvětlení napájené solárním článek-akumulátorem je automatickým a beznákladovým řešením pro noční osvětlení chodníků, zahradních cestíček, stání pro automobil a vchodových dveří. Akumulátor nabíjí během dne díky zabudovanému solárnímu panelu napájí 1 LED diodu svítící bílým světlem. Životnost světelného zdroje je cca. 100.000 provozních hodin a nevyžaduje údržbu. Zabudovaný akumulátor lze - v případě skončení životnosti - vyměnit.



UVEDENÍ DO PROVOZU

Otačením proti směru hodinových ručiček sejměte horní část světelného tělesa (klobouk), tak získáte přístup ke spinaci, kterým můžete zvolit aktivaci bílé LED diody nebo LED diody střídající barvy. Nebudete-li osvětlení delší dobu používat (např. v zimním období), vyměňte akumulátor, opatrně očistěte kryt a uložte ho mimo ohniště a mimo vliv mrazu. Zapichněte do země klobouk, potom na klobouk namontujte nosnou tyč, společně s horním členem osvětlení. Nezatlučte je do země kladivkem, protože byste mohli poškodit a deformovat díly. Dostupnými díly musíte do sebe vkládat až na doraz. Nakonec zkontrolujte, že klobouk světla delší funkcionuje poplněním akumulátoru. Cež dané akumulátoru polohou s horním členem osvětlení. Po zkontrolení světla je odvísni od polohy akumulátoru tega dne. Funkce světla lze provésti stabilnost spojení delova. Na konci sklapání lampa se automaticky vypne. Danu puni akumulator, a noču světli. Noční rad lampe zavisi od količiny energie akumulatora. Količina energie akumulatora zavisi od vremena punjenja ja jižne světlosti.

Rad lampe možete proveriti prekrivanjem solare čelije i senzora. Ne zaboravite da je lampa projektovana za rad u mraku. Pri dnevnom svetu ne radi i samo slabě světli.

AMPLASARE

Aby byl akumulátor co možná nejvíce nabity - a by v noci co možná nejdéle zajistil napětí potřebné k napájení LED diody - je nutné osvětlení umístit na slunné místo, kam nedopadá stín. Čím déle bude na osvětlení bezprostředně svítit slunce, tím déle bude v noci svítit. Provozní doba může být po slunečním dni až 8 hodin - avšak ani potom nebude dosaženo stavu úplného nabítia.

POSTAVLJANJE

Pri montaži lampe obratite pažnju na to da lampa bude postavljena tako da bude izložena što duže dnevnom svetu da bi se akumulator što bolje napunio.

Ukoliko je akumulator idealno napunjén, rad lampe sa jednim punjenjem može da dostigne i 8 sati rada. Akumulator se ne može prepuniti ni pri idealnim uslovima.

ZAMENA AKUMULATORA

Ukoliko se znatno smanjuje intenzitet svetlosti koje lampe emituje, a pri istim uslovima punjenja, potrebno je zameniti akumulator. Preporučujemo akumulator 500-800 mAh tipa AAA NiMH. Pažljivo odstranite poklopac lамpe. Nakon vadenja šarafa možete promeniti akumulator. Obratite pažnju na polaritet.

MENJAVA AKUMULATORA
V kolikor se po leži delovanja in enakega dnevnega osvetjevanja precej zmanjša trajanje svetlobe – potrebna je menjava akumulatorja. Priporočamo tip akumulatorja AAA, kapacitete med 500 – 800 mAh. Po odstranitvi vijke lahko zamenjate akumulator. Bodite pozorni na polaritet.

OPOMBE

- Vstavljanje akumulatorjev večje kapacitete od predpisane ne daje daljšega časa osvetlitve.
- Na temperaturi okoli nič ohlajeni akumulatori ne raspolažajo s odgovarjajočo napetostjo za delovanje.
- Pred zimou je priporočeno napravo odstraniti, očistiti in jo pospraviti v prostor kjer ne more zmrzniti.
- Ščitnik, posebej za kolektor, čistite redno s pozornostjo da ga ne poškodujete s sredstvom za čiščenje.
- Pražnjenje solare čelije vršite češče da bi purjenje akumulatora bilo idealno!
- Pri montiraju in nameščanju se ne naslanjajte z vso težo na svetlik!
- Zamenjavo baterije sma narediti samo odrasla oseba!
- Baterije je prepovedano razdržati, kratko povezovati in metati v ogenj.
- Istopremeno koristite samo baterije iste napunjenosti i stog tipa.
- Baterije je zabranjeno rastavljanje, bacati v vatu ili ih kratko spajati!
- Neupravljene baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije!

NAPOMENA

Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteće životnu sredinu i može da narasi zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatomo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORJA IN BATERIJ

Istrošeni akumulatorji in baterije se ne smeju zavreći s ostalim otpadom iz domaćinstva. Uporabnik mora poskrbeti za pravilno varno odlaganje istrošenih baterij in akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okolje, poskrbi se da so baterije in akumulatorji na pravilen način reciklirani.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE