

# MTS-02A

## Nadgradni mikrotalasni senzor pokreta

### Uputstvo za upotrebu



Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo proučite postupke montaže i podešavanja opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Uputstvo sačuvajte. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta. Upotreba oštećenog proizvoda je zabranjena.




#### Opis proizvoda

Mikrotalasni senzor je aktivni senzor pokreta koji emituje elektromagnetne talase visoke frekvencije (5,8GHz) i detektuje i najmanje promene u elektromagnetnom polju. Detekcija pokreta je na ovaj način moguća i kroz vrata, staklo, čak i tanke zidove.


#### Montiranje senzora

Pre montiranja ovog proizvoda uverite se da proizvod nije oštećen. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Nakon raspakivanja proizvoda zaštitne delove ambalaže odstranite i držite ih van domašaja dece. Delovi ambalaže mogu biti opasni po decu. Montiranje i puštanje u rad poverite kvalifikovanom licu. Senzor ima mogućnost montaže na plafon pomoću šarafa i tipli (nisu u sklopu). Držite se predložene visine za montažu navedene u tehničkim karakteristikama proizvoda. Pratite skicu 1. Izmerite razmak između rupa za šarafa na senzoru i po tim dimenzijama izbušite rupe u zidu. **Napomena:** Prilikom bušenja rupa u zidu uverite se da na mestu bušenja ne postoji nikakav mrežni kabel pod naponom, vodovodna cev, i sl. Oštećenje kabela pod naponom ili vodovodne cevi može dovesti do nesrećnog slučaja. Nakon što je senzor pravilno montiran na odabrano mesto, može se pristupiti postupku ožičavanja.

#### Skica 1.



#### Skica ožičavanja senzora



Faza (L): braon ili crni provodnik  
Nula (N): plavi provodnik

N, L – Ulaz 230V-  
N, L' - Potrošač

#### Podešavanja




Potenciometar za podešavanje dometa senzora

2-8m radii



Potenciometar za podešavanje vremena aktivnosti senzora

8sec~12min



Podešavanje osetljivosti senzora na svetlost okruženja

2~2000LUX

#### Tehničke karakteristike:

Napajanje: 230V- / 50Hz  
Maksimalna snaga: 1200W  
Frekvencija: 5,8GHz  
Ugao detekcije: 360°  
Vreme rada: 8s – 12min  
Daljina detekcije: 2 do 8m  
Osetljivost: 2-2000Lux  
Preporučena visina montaže: 1.5 – 3.5m



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Samo za unutrašnju upotrebu



#### RECIKLAŽA

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se radi o elektronskom otpadu koji je zabranjeno bacati sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: MTS-02A

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Zemlja uvoza: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs