

**eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu**




Baštenska solarna baklja

Pre prve upotrebe pročitajte uputstvo do kraja! • pravi svetlosni efekat plamena • žuta LED dioda 2 W • automatsko uključivanje i isključivanje, biranje režima rada • ugrađena solarna ćelija i punjač akumulatora: danju se puni, noću svetli n• ugrađena micro USB utičnica • otporna na vremenske prilike • ubadajuća u zemlju, moguće postaviti na sto ili okačiti na zid • ugrađeni (3,7 V / 1200 mAh) Li-ion akumulator

Solarne lampe rade uz pomoć ugrađenog akumulatora koji se puni preko solarnih ćelija i služi za osvetljenje staza u bašti, prilaza garaži. Solarna ćelija preko dana puni ugrađeni akumulator ili se može puniti preko microUSB utičnice, tako akumulator noću napaja LED diodu. Ugrađeni akumulator nije zamenljiv.

DELOVI

- 1. telo lampe • 2. solarna ćelija • 3. kačičica • 4. taster za odabir režima rada
- 5. microUSB utičnica • 6. LED indikator • 7. šiljak za ubadanje u zemlju



PUŠTANJE U RAD

Pomoću tastera na lampi, dostupni su sledeći režimi rada:

1. Automatsko uključivanje (ispod 30 lux-a osvetljenja), rad sa 25% snage i automatsko isključivanje (iznad 150 lux-a osvetljenja).
2. Automatsko uključivanje (ispod 30 lux-a osvetljenja), rad sa 100% snage i automatsko isključivanje (iznad 400 lux-a osvetljenja).
3. Isključivanje.

Ukoliko duže vreme ne koristite lampu (npr. u zimskom periodu), izvadite lampu iz zemlje, pažljivo je očistite. Lampu skladištite na sobnoj temperaturi, nije preporučljivo izlagati niskim temperaturama.

Proizvod se može okačiti ili postaviti na sto odnosno uspomocu priloženog šiljka moguće ga je ubosti u zemlju.

Za kačenje treba otvoriti gumene kačalice sa gornje strane uređaja.

Za ubadanje u zemlju na donju stranu lampe postavite priloženu šolju i okrenite je da se zabravi. Pažljivo zabodite šiljak u zemlju i postavite na nju stub sa glavom lampe. Ne koristite čekić da bi šiljak zabili u zemlju, lampu se može lako oštetiti i posle ju je teško sastaviti i može biti neupotrebijiva!

Sklapanje uvek radite rukom, ne koristeći čekić, klešta i ostali alat da ne bi došlo do pucanja ili lomljenja plastičnih delova. Delove gumite jedan u drugi do kraja. Po završetku proverite stabilnost spojenih delova.

Nakon sklapanja lampu se automatski uključuje. Danju puni akumulator, a noću konstantno svetli. Noćni rad lampe zavisi od količine nagomilane energije akumulatora. Količina energije akumulatora zavisi od vremena punjenja i jačine svetlosti.

Lampa se bilo kada može napuniti i preko micro USB utičnice. U slučaju punjača 5 V/1 A vreme punjenja je oko 7 sati. U toku punjenja trepti crveni indikator, kada je akumulator napunjen, indikator svetli konstantnom crvenom bojom.

Rad lampe se može proveriti i pre postavljanja u zemlju, prekrijte rukom gornji deo lampe i pod uslovom da u akumulatoru ima energije i ako je prekiđać uključen, lampa će se uključiti. U svetlijim prostorijama može da svetli slabije ili uopšte da ne svetli.

POSTAVLJANJE

Pri montaži lampe obratite pažnju na to da lampa bude postavljena tako da bude izložena što duže dnevnom svetlu da bi se akumulator što bolje napunio da bi noću mogao što duže da napaja LED diode. Ukoliko je akumulator idealno napunjen, rad lampe sa jednim punjenjem može da dostigne i 8 sati rada kada na i tom slučaju akumulator neće biti potpuno napunjen.

NAPOMENA

- Uverite se da lampa nije oštećena prilikom transporta!
- Pri nižim temperaturama smanjuje se kapacitet akumulatora.
- Poželjno je pre zimskog perioda demontirati lampu očistiti je i skloniti je od niskih temperatura.
- Kućiste lampe-pogotovo solarnu ćeliju čistite pažljivo i periodično!
- Prilikom sklapanja i postavljanja ne upotrebljavajte veliku silu!
- Baterije je zabranjeno rastavljati, u vatru bacati ili ih kratko spojati!

TEHNIČKI PODACI

ugrađeni akumulator:3,7 V / 1200 mAh (Li-ion)
 izvor svetlosti:2 W žuti LED
 maksimalni neprestani rad:jednim punjenjem sa manjom snagom do 3 noći
 potpuna visina:71 cm



Uređaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA • Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.



Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu
Szarmazási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Țara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesevete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr

Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Zemlja podrijetla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Győr, Mađarska

