

## Uputstvo za upotrebu

Postupak montiranja i puštanja u rad poverite kvalifikovanom licu.

Proizvod izvadite iz ambalaže i uverite se da nije oštećen, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.

Za kompletan postupak montiranja neophodno je korišćenje određenih namenskih dodataka.

Dodaci: SVC-FC13, SVC-KON2, SVC-LSP132, SVC-PK13, SVC-PKS13, SVC-SP123, SVC-TSP132, SVC-XSP132, SVC-ZK13

Svetleće crevo je zabranjeno koristiti sa dodacima drugih proizvođača.

Više informacija o dodacima za LED creva možete pronaći na web sajtu [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

Svetleće LED crevo je zabranjeno povezivati na izvor napajanja ukoliko nije izvađeno iz ambalaže i odmotano sa špulne!

Pre spajanja napojnog kabela ili kontrolera na LED crevo pažljivo proučite uputstvo za upotrebu kabela/kontrolera. Pridržavajte se vrednosti navedenih u tehničkim karakteristikama uputstava za upotrebu artikala: SVC-PK13, SVC-PKS13, SVC-KON2

Proizvod je pogodan za spoljašnju upotrebu isključivo ukoliko se koristi sa adekvatnim napojnim kablom i namenskim dodacima (zaptivačima).

SVC-ZK13 – zaptivač/završna kapica koja zaptiva završetak LED creva.

SVC-PKS13 – napojni kabl za LED crevo. Termoskupljajući bužir na konektoru obezbeđuje IP44 nivo zaštite.

**UPOZORENJE:** Proizvod je zabranjeno koristiti u spoljašnjim uslovima ukoliko na njegove zavšetke nisu postavljeni adekvatni zaptivači.

Svetleće LED crevo je zabranjeno seći i rastavljati.

LED izvor svetlosti nije zamenljiv.

## Oznaka modela: SVC-2L36D/W-F

Svetleće LED crevo - Napon: 220-240V~ / 50Hz - Snaga: 2.45W po metru / 122,5W maks.

Broj LED dioda po metru: 36 x DIP LED - Prečnik: 13mm - Boja svetlosti: Belo-mlečno

Zaštita: IP44 uz korišćenje dodataka navedenih u uputstvu - Količina: 50m

Proizvođač: Elementa d.o.o., Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Subotica, [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

