

RC-OPEN27/P

Daljinski upravljač

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

Programabilni radiofrekventni daljinski upravljač na 433.92 Mhz

Procedura programiranja:

1) Brisanje postojeće memorije

Istovremeno pritisnite tastere A i B (zadržati 8 sekundi) dok LED ne počne da trepće. To je znak da su oba podešavanja izbrisana.

2) Programiranje daljinskog upravljača

Postavite RC-OPEN daljinski upravljač što je moguće bliže, ispred originalnog daljinskog upravljača sa kojeg želite da kopirate kodove. Istovremeno, na originalnom daljinskom upravljaču pritisnite taster sa kojeg želite da kopirate i taster na RC-OPEN-u kojem želite da dodelite funkciju; LED će početi da trepće, kada LED počne da svetli konstantno, kopiranje koda je uspešno urađeno. Ponovite proceduru da bi ste programirali i ostale tastere.

3) Povratak slučajno obrisane memorije

Ako vam se desilo da ste nepažnjom slučajno obrisali prethodno snimljena podešavanja, pritisnite taster C i D istovremeno. Nakon 8 sekundi LED će početi da trepće, tada pustiti tastere i prethodno sačuvana podešavanja će biti vraćena opet u funkciju.

Daljinski upravljač zaštitite od udaraca i direktnog uticaja sunca, toplote i prljavštine. Prljavštinu odstranjujte mekom krpom!

Daljinski upravljač zaštitite od tečnosti i natapanja!
Prilikom zamene baterija obratite pažnju na polaritet!
Ukoliko uređaj ne koristite duže vreme, odstranite baterije!
Ne rastavljajte uređaj, popravke poverite stručnom licu!
Iz razloga konstantnog poboljšavanja kvaliteta, promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti bez najave.
Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na www.elementa.rs


Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo

Model baterije: 1 x 23A baterija (u sklopu)

RF frekvencija: 433.92 Mhz

Dimenzije: 65.6 x 35 x 14 mm

Napomena: Nije moguća upotreba u sistemima sa plivajućim kodom.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: RC-OPEN27/P
Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs