

ZD-80A

Štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

U ovoj lemilici se spajaju najbolje osobine pištolj lemilice i štapne lemilice, štapna lemilica ali u obliku pištolja. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost sa sigurnosnom navlakom pri transportu i dopunski grejač koji znatno skraćuje vreme zagrevanja i pomaže pri lemljenju većih predmeta. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Uljučite lemilicu i držite pritisnuto taster na ručici koja aktivira dodatni grejač koji smanjuje vreme zagrevanja najmanje 60%. Ukoliko ne koristite dodatni grejač vreme zagrevanje može da bude 2-3 minuta, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Ukoliko lemilicu na koristite uvek stavite na nju siguronsnu navlaku ili je odlažite u namenski stalak.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice
6. Korišćenjem tastera dodatnog grejača snaga lemilice se povećava sa 30W na 130W
7. Navlaka otporna na toplotu omogućava odlaganje lemilice u torbu za alati i u toplom još zagrejanom stanju.

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemjenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala! U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemjeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemijene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama. Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu. Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem. Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena! Upotrebljivo samo u suvim prostorijama. U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemilicu i obratite se stručnom licu. Lemilicu držite van domašaja dece! Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-80A

Proizvođač: Ningbo Zhongdi

Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Tehnički podaci:

Snaga: 30/130W – 230VAC

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Tip rezervnog vrha: N1-1, N1-4

ZD-80A

Štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

U ovoj lemilici se spajaju najbolje osobine pištolj lemilice i štapne lemilice, štapna lemilica ali u obliku pištolja. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost sa sigurnosnom navlakom pri transportu i dopunski grejač koji znatno skraćuje vreme zagrevanja i pomaže pri lemljenju većih predmeta. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Uljučite lemilicu i držite pritisnuto taster na ručici koja aktivira dodatni grejač koji smanjuje vreme zagrevanja najmanje 60%. Ukoliko ne koristite dodatni grejač vreme zagrevanje može da bude 2-3 minuta, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Ukoliko lemilicu na koristite uvek stavite na nju siguronsnu navlaku ili je odlažite u namenski stalak.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice
6. Korišćenjem tastera dodatnog grejača snaga lemilice se povećava sa 30W na 130W
7. Navlaka otporna na toplotu omogućava odlaganje lemilice u torbu za alati i u toplom još zagrejanom stanju.

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemjenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala! U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemjeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemijene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama. Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu. Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem. Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena! Upotrebljivo samo u suvim prostorijama. U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemilicu i obratite se stručnom licu. Lemilicu držite van domašaja dece! Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-80A

Proizvođač: Ningbo Zhongdi

Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Tehnički podaci:

Snaga: 30/130W – 230VAC

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Tip rezervnog vrha: N1-1, N1-4

ZD-80A

Štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

U ovoj lemilici se spajaju najbolje osobine pištolj lemilice i štapne lemilice, štapna lemilica ali u obliku pištolja. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost sa sigurnosnom navlakom pri transportu i dopunski grejač koji znatno skraćuje vreme zagrevanja i pomaže pri lemljenju većih predmeta. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Uljučite lemilicu i držite pritisnuto taster na ručici koja aktivira dodatni grejač koji smanjuje vreme zagrevanja najmanje 60%. Ukoliko ne koristite dodatni grejač vreme zagrevanje može da bude 2-3 minuta, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Ukoliko lemilicu na koristite uvek stavite na nju siguronsnu navlaku ili je odlažite u namenski stalak.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice
6. Korišćenjem tastera dodatnog grejača snaga lemilice se povećava sa 30W na 130W
7. Navlaka otporna na toplotu omogućava odlaganje lemilice u torbu za alati i u toplom još zagrejanom stanju.

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemjenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala! U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemjeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemijene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama. Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu. Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem. Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena! Upotrebljivo samo u suvim prostorijama. U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemilicu i obratite se stručnom licu. Lemilicu držite van domašaja dece! Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-80A

Proizvođač: Ningbo Zhongdi

Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Tehnički podaci:

Snaga: 30/130W – 230VAC

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Tip rezervnog vrha: N1-1, N1-4

ZD-80A

Štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

U ovoj lemilici se spajaju najbolje osobine pištolj lemilice i štapne lemilice, štapna lemilica ali u obliku pištolja. Namenjena je za meko lemljenje kontakata i priključaka u elektronici kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Ovu lemilicu odlikuje izuzetna mobilnost sa sigurnosnom navlakom pri transportu i dopunski grejač koji znatno skraćuje vreme zagrevanja i pomaže pri lemljenju većih predmeta. Idealno za servisere i terenski rad u elektronici.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Uljučite lemilicu i držite pritisnuto taster na ručici koja aktivira dodatni grejač koji smanjuje vreme zagrevanja najmanje 60%. Ukoliko ne koristite dodatni grejač vreme zagrevanje može da bude 2-3 minuta, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Ukoliko lemilicu na koristite uvek stavite na nju siguronsnu navlaku ili je odlažite u namenski stalak.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice
6. Korišćenjem tastera dodatnog grejača snaga lemilice se povećava sa 30W na 130W
7. Navlaka otporna na toplotu omogućava odlaganje lemilice u torbu za alati i u toplom još zagrejanom stanju.

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemjenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala! U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemjeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemijene delove! Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama. Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu. Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem. Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena! Upotrebljivo samo u suvim prostorijama. U slučaju oštećenja priključnog kabela isključite lemilicu i obratite se stručnom licu. Lemilicu držite van domašaja dece! Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-80A

Proizvođač: Ningbo Zhongdi

Industry & Trade Co., LTD.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Tehnički podaci:

Snaga: 30/130W – 230VAC

Dužina priključnog kabela: oko 1,2m

Tip rezervnog vrha: N1-1, N1-4