



Uputstvo za upotrebu

LED panel sa visilicom

LLS-D50-36/W-WH, LLS-D50-36/W-BK



Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

BITNIJE OSOBINE

Ova lampa je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove lampe može se postići velika ušteda električne energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Odlikuju je velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.

MONTAŽA

NAPOMENA: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom! Montažu sme da vrši isključivo stručno lice koje je razumelo postupak montiranja opisan u ovom uputstvu. Pri bušenju rupa za šarafe vodite računa da se ispod površine koju bušite ne nalazi nikakav mrežni kabel pod naponom! Za montažu uvek treba koristiti odgovarajuće tiple i šarafe pogodne za zid na koji se visilica montira. Uverite se da zid može da podnese kompletno opterećenje (LED panel).

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite sve delove ambalaže i držite ih van domašaja dece.
2. Proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
3. Pre montiranja visilice na plafon neophodno je izbušiti rupe u plafonu. Pri bušenju rupa u zidu obratite pažnju da burgija ne dodirne i eventualno ošteti mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja!
4. Nakon bušenja rupa, u rupe je potrebno postaviti tiple.
5. Deo visilice koji se montira na plafon pričvrstite šarafima za plafon.
6. Provcucite sajlu kroz deo za fiksiranje sajle (korak 5.a), i ovaj deo postavite na deo koji je fiksiran na plafon (korak 5.b)
7. Deo za fiksiranje sajle naknadno može poslužiti za fino podešavanje visine. Za podešavanje visine neophodno je pritisnuti oprugu, kako bi se sajla ponovo mogla pomerati. Kada podešavate visinu dok su sajle već opterećene teretom (LED panel), vodite računa da se sajla ne otpusti u potpunosti, pridržavajte jednom rukom teret. U suprotnom, sajla se može izvuci iz nosača i na taj način može doći do kvarova i povreda.
8. Deo visilice koji se montira u LED panel pričvrstite na držače na LED panelu. Uverite se da ste ga uvrnuli do kraja.
9. Slobodne krajeve koje su na LED lampi povežite na mrežni kabel (fazu i nulu) putem redne stezaljke (nije u sklopu). Ukoliko mrežni kabel sadrži i provodnik za uzemljenje (obično žuto-zelene boje), ovaj provodnik izolujte, nije potreban.
10. LED panel je spreman za upotrebu.
11. Uključite prekidač za dovod struje.

