



## Uputstvo za upotrebu

Punjiva LED lampa za nameštaj sa PIR senzorom  
CL1628P



**Nakon što proizvod izvadite iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta.**

LED punjiva lampa sa senzorom pokreta, idealno za ormane itd... Pomoću magneta ili kukice lako se fiksira na željeno mesto. Lampa se uključuje i isključuje prekidačem koji se nalazi sa strane. Položaj „AUTO” služi za uključivanje senzora pokreta, nakon detekcije pokreta lampa svetli ~30 sekundi pa se isključuje.

### PUNJENJE BATERIJSKE LAMPE:

Izvadite izolacionu traku ako se ona nalazi iznad baterije. Ova lampa isporučuje se sa ugrađenim Li-Ion akumulatorom kapaciteta 3000 mAh. Lampu možete puniti preko univerzalnog USB punjača za prenosive uređaje radnog napona 5 V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 1000 mA koji nije u sklopu isporuke i kupuje se posebno. Za punjenje lampe uključite micro USB konektor kabela u micro USB utičnicu na lampi. Punjenje označava crvena lampica, kada se napuni do kraja lampica i svetli plavo.

### ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA:

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovako se može štiti okolina, obezbedite da baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

### NAPOMENE:

- Uverite se da uređaj nije oštećen tokom transporta! Ukoliko je uređaj oštećen, ne sme se koristiti.
- Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti.
- Uređaj štitite od direktnog sunca ili velike toplote!
- Uređaj je predviđen za upotrebu u svim okolnostima!
- Obratite pažnju da ništa ne upadne i ucuri u uređaj kroz otvore na uređaju!
- Budite oprezni da lampa ne padne i razbije se!
- Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualnu popravku poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Lampa ima USB konektor koji je potrebno priključiti u standardni USB punjač.
- Obratite pažnju da vreme punjenja bude idealno (~6-7 h).
- Prekratko ili predugo punjenje smanjuje radni vek ugrađenog akumulatora! (uređaj ne puniti više od 12 sati!)
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo

### TEHNIČKI PODACI

Izvor svetlosti: 4W 46xSMD2835

Jačina svetlosti: 280lm

Boja svetlosti: 4000K

Domet svetlosnog zraka: 10m

Ugao svetlosti: 120°

Svetlosni režimi: ON/OFF/AUTO

Napajanje: Li-Ion akumulator 3.7V 3000mAh (u sklopu)

Vreme punjenja: 6-7 sati

Vreme rada: ≥ 3sata (sa 100% intenziteta svetlosti)

Kućište: Plastično

Dimenzije: 280x28x36mm

Masa: 225g

Oznaka: CL1628P

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.