



Uputstvo za upotrebu

Baby kamera sa monitorom

KBM-520



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i shvatite sva uputstva, napomene i upozorenja, koja su navedena i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proizilaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem. Uređaj se ne sme čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd..!

Prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.



PUŠTANJE U RAD

Izvadite proizvod iz ambalaže i odstranite folije itd., delove ambalaže držite van domašaja dece!

Kameru treba smestiti u blizinu bebe, a montior kod roditelja koji vrši nadzor. Obratite pažnju da uređaj ne bude u dohvatu bebe, ali da bude dovoljno blizu. Idealna razdaljina je od 0,5 do 1m. Moguće postaviti na stolove ili na ostali nameštaj uz mogućnost kačenja. Kameru priključite sa napajanjem koju ste dobili uz uređaj i zatim napajanje uključite u uzemljenu utičnicu 230V~.

Monitor može da radi preko ugrađenog akumulatora ili strujnog ispravljača. Pošto je monitor uglavnom stacionarnog tipa poželjno je za njega koristiti priloženi strujni ispravljač. Prvo, strujni ispravljač priključite u monitor i nakon toga u struju, monitor je spreman za rad.

UPARIVANJE

1. Uključite obe jedinice u struju i sačekajte nekoliko sekundi, kamera treba da da zvučni signal kada je spremna za uparivanje.
2. Na monitoru pritisnite i pridržite taster za uklj./isklj. i sačekajte par sekundi dok se ne uključi.
3. Pritisnite OK taster dva puta kako biste ušli u režim uparivanja.
4. Pritisnite još jednom OK taster i pričekajte nekoliko sekundi dok se veza završi. Na displeju treba da se pojavi poruka " Connected". Kamera je uparen sa monitorom.
5. Ako uparivanje nije uspeo resetujte kameru (reset taster za nalazi sa zadnje strane kamere) i ponovite uparivanje od koraka 1.

PODEŠAVANJE


Pritisnite OK na monitoru kako biste ušli u meni za podešavanje.

Camera – režim za uparivanje kamere.

Feed timer – upozorenje za hranjenje, odaberite vreme upozorenja u satima i sa desne strane odaberite da li želite jednokratnu ili ponavljajuću upozorenje. Ukoliko ne želite da koristite ovu funkciju odaberite X.

Sound – podešavanje osetljivost detekcije zvuka, moguće je birati između tri režima low/medium/high (niska, srednja, visoka osetljivost). Pritisnite taster VOX i na displeju pojavljuje se odgovarajući simbol, time je fukcija aktivna. Za deaktivaciju pritisnite još jednom istu. Kada kamera detektuje zvuk monitor se uključuje i daje zvučni signal. Alarm traje 10 sekundi. Ukoliko detektovani zvuk

prelazi vremenski interval od 10 sekundi kamera šalje monitoru dugotrajan alarm. Za isključivanje alarma pristinite (+/-). Ako želite da zatvorite alarm pristinite taster OK.

Music - uspavanka, odaberite ogovarajuću melodiju. Melodiju možete pokrenuti sa  tasterom. Melodija može da se promeni u zavisnosti od pristika tastera.

Temp – podešavanje alarma temperature, fabrički podešena vrednost je od 18-30 °C (nije podesiv od strane korisnika) kada temperatura poraste ili opadne ispod vrednosti šalje alarm.

Display – podešavanje displeja, Dormant – podešavanje isključivanje ekrana nakon 30sek., 60sek., 90sek. LUMI – Podešavanje jačine svetlosti displeja.

Language – odabir jezika.

NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za korišćenje u zatvorenim suvim prostorijama.
- Uređaji su osetljivi na udarce, pazite da vam ne ispadne iz ruke ili da ne padne sa postavljenog mesta!
- Štitite od direktnog uticaja sunca, toplote i pare!
- Zidovi, veliki metalni predmeti i električni uređaji mogu da smanjuju domet i da stvaraju smetnje u prijemu signala, po mogućnosti ne postavljajte blizu takvih uređaja i predmeta!
- U slučaju lošeg prijema signala probajte premestiti uređaj!
- Ako ne koristite uređaj odstranite strujni ispravljač!
- Koristite se isključivo sa priloženim strujnim ispravljačem!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Kamera

Senzor slike: 1.30" 2MP F37

Procesor: XM530

Rezolucija: 2MP

Kadrova u sekundi: 25fps

Video Bit Rate: 2000 kbps

Kompresija: H.265 / H.264

Video izlaz: Nema

Šum signala: 55 dB

IR diode: IR LED 9kom

IR domet: 5m

IR aktivacija: automatska

Minimalno osvetljenje: 0 Lux sa IR diodama

Objektiv: fiksni 3.6mm

Horizontalni ugao vidljivosti: 110°

Wi-Fi: Da, 2.4 Ghz

Napajanje / Struja: 5V--- / 1500mA

Radna temperatura: -10°C ~ +50°C

Vlažnost vazduha: maks.85%

IP zaštita: IP20

Materijal kućišta: plastično

Dimenzije: 117x62x61 mm

Masa: 80g

Dvosmerna audio komunikacija: da

Podrška SD memorijske kartice: samo za nadogradnju sistema

Monitor

Displej: TFT 4.3", 480x272

Procesor: XM630FX

Dimenzija: 156x86x16 mm

Masa: 120g

Napajanje: 5V--- / 1500mA

Ugrađeni akumulator: Lithium 2000mAh



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Oznaka: KBM-520

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs