



Uputstvo za upotrebu

LED penosivi reflektor

LRF8449E



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihozičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu. Deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i da su svesna svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom.

Ovaj reflektor otporan na vremenske uslove pogodan je za osvetljavanje dvorišta zgrada i kuća u zavisnosti od uslova osvetljenja. Suprotno svojim malim dimenzijama ipak daje jaku svetlost. Uzu pomoć podesivog postolja relativno jednostavno se montira na čvrste vertikalne površine. Zbog toplote koja se oslobada pri radu, lampa je predviđena za rad u otvorenim prostorima gde prirodno strujanje vazduha omogućava hlađenje lampe. Reflektor je zabranjeno postaviti blizu zapaljivih predmeta! Zabranjeno je dodirivanje reflektora u radu, u toku rada prilikom premeštanja reflektor držite isključivo za rukohvat!

MERE BEZBEDNOSTI

Uverite se da je reflektor pravilno napunjen pre korišćenja! Nije dozvoljeno pokrivati ili blokirati staklo reflektora prilikom upotrebe! Nije dozvoljeno uključivati reflektor prilikom punjenja! Nije dozvoljeno upirati uključeni reflektor direktno ka očima! Nije dozvoljeno pomerati reflektor prilikom punjenja! Nije dozvoljeno koristiti reflektor ukoliko primetite kvar na bateriji i/ili kućištu reflektora! Nije dozvoljeno potapati reflektor u vodu! Uverite se da je reflektor isključen i ohlađen pre bilo kakvog čišćenja ili izmeštanja! Kada reflektor ne koristite, skladištite ga na sigurnom i suvom mestu, udaljeno od dece! **UPOZORENJE! Za smanjivanje rizika od opekotina i požara:** Nemojte pokušavati da otvarate, rastavljate, modifikujete ili servisirate bateriju. Reflektor ne izlagati temperaturama većim od 60 stepeni celzijusa. Reflektor odlažite u skladu sa zakonom. Ukoliko elektroliti iz baterija dodu u kontakt sa kožom, isperite temeljno sa sapunom i vodom. Ukoliko elektroliti iz baterija dospeju u oči, isperite temeljno mlakom vodom nako čega se hitno obratite lekaru. Koristite samo USB kabel dostavljen uz reflektor za punjenje reflektora! Ukoliko je punjač oštećen **NE KORISTITE GA!** Važno! Proverite da li je napon ispisan na punjaču kompatibilan izvornim naponom. Ne koristite punjač ako je mokar i ne koristite ga u vlažnim uslovima (samo za unutrašnje korišćenje). Nije dozvoljeno rastavljati punjač.

PUNJENJE BATERIJE

Izvadite izolacionu traku ako se ona nalazi iznad baterije. Reflektor možete puniti preko univerzalnog USB punjača za penosive uređaje radnog napona 5 V jednosmerne struje i minimalne struje punjenja od 500 mA koji nije u sklopu isporuke. Napunite bateriju pre upotrebe reflektora. Prilikom punjenja baterije, postavite reflektor na bezbedno mesto. Reflektor treba da se puni 3 sata nakon čega treba da ga isključite sa punjenja i reflektor je spreman za korišćenje. Vodite računa da se baterija ne isprazni u potpunosti pre novog punjenja. Punjenje označava crvena lampica, kada se akumulator napuni svetli zelena lampica. Nemojte ostavljati bateriju praznu na duži vremenski period. Ukoliko ne koristite reflektor, potrebno je da napunite bateriju svaka 3 meseca.

UPOTREBA

Reflektor postavite ispred mesta koje želite osvetliti. Pre postavljanja pažljivo odaberite površinu na koju želite postaviti reflektor. Površina na koju će se reflektor postaviti treba da bude čvrsta i stabilna. Reflektor postavite tako da ne smeta pri slobodnom kretanju. Reflektor se uključuje / isključuje tasterom ON / OFF koji se nalazi sa zadnje strane uređaja.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada reflektora, u zavisnosti od uslova rada reflektor je potrebno povremeno očistiti.


1. Pre čišćenja isključite reflektor iz struje!
2. Ostavite da se reflektor ohladi (min. 30 min).
3. Vlažnom krpom pažljivo očistite spoljni deo reflektora. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri unutar lampe!

TEHNIČKI PODACI

Izvor svetlosti: 20W COB
 Jačina svetlosti: 1100 lm
 Domet svetlosnog zraka: 100m
 Ugao svetlosti: 120°
 Svetlosni režim: ON -> OFF
 Napajanje: 2 x 18650 Li-Ion akumulator 2000mAh (u sklopu)
 Vreme punjenja: 3h
 Vreme rada: 2h
 Kućište: Plastika + aluminium
 IP zaštita: IP65
 Dimenzije: 145 x 165 x 255mm
 Masa: 810g



Slomljeno staklo treba zameniti!



Najbliži predmet u snopu svetlosti reflektora! (ne sme biti manje od 1,0 m)



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.

Oznaka: LRF8449E;
 Proizvođač: LP-Ningbo Ninghai International Trade;
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.;
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56;
 Telefon: +381 24 686 270; www.elementa.rs

