



Uputstvo za upotrebu

LED panik lampa

PNL-5163

Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OSOBIJE

LED panik lampe su lampe koje u sebi imaju ugrađeni akumulator. Uloga ovih lampi jeste osvetljavanje prostorija prilikom nestanka električne energije. Lampa je priključena na mrežni napon 230V~ / 50Hz, i odmah po uključanju akumulator počinje da se puni. Ukoliko dođe do naglog nestanka električne energije, lampa napajanje dobija sa ugrađenog akumulatora i osvetljava prostoriju. Uređaj poseduje dva režima rada:

1. Trajni ili maintained režim : uvek svetli (AC/DC)
2. Pripravni ili non-maintained režim: svetli samo pri nestanku struje (DC).

PUŠTANJE U RAD

Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!

1. Pažnja! Pre montaže i povezivanja, isključivanjem osigurača isključite struju!
2. Rastavite uređaj pomoću šrafciopera i postavite klemnu baterije u „BATT utičnicu“.
3. Izbušite dve rupe u zidu, ubacite tiple i pričvrstite zadnji deo proizvoda.
4. Uređaj se sme montirati samo na unapred montirane kablove u objektu! Podesite pomoću dip prekidača odgovarajući režim i priključite fazu i nulu na klemnu.
5. Sastavite uređaj i time je spreman za rad.
6. Samo nakon stručne montaže i stručnog povezivanja sme da se uključi napajanje.

Na prednjoj strani lampe se nalazi taster za samotestiranje. Pritiskom na taster LED panik lampa će prekidati napajanje i prebaciti rad na akumulator i time imitirati nestanak struje.

Povremeno puniti bateriju kada se uređaj ne koristi više od 3 meseca (ne manje od 18h).

Prebacivanjem jumpera odaberite režim rada.



M/NM

Pripravni režim (non-maintained):
svetli samo pri nestanku struje(DC)



M/NM

Trajni režim (maintained):
uvek svetli (AC/DC)

NAPOMENE:

- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je proizvod isključen.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Zabranjeno je prekrivati proizvod u toku rada i uključivati ga dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu LED izvora svetlosti i ne usmeravajte svetlost na druga lica.
- LED panik lampa nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- LED svetiljku je zabranjeno prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- LED svetiljku štitite od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- LED svetiljku štitite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, sunca, prašine, pare i udaraca!
- Ukoliko uređaj više ne ispunjava svoje naznačeno trajanje vreme rada nakon odgovarajućeg perioda punjenja potrebno je zameniti bateriju ili celu lampu. Baterija je zamenljiva!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Radi optimalnog rada lampu treba čistiti prema potrebi, minimalno jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite lampu!
2. Ostavite je da se ohladi (minimum 30min.)
3. Blago nakvašenom krpom prebrišite spoljni deo lampe. Ne koristiti agresivna hemijska sredstva! Vode ne sme da ucuri u lampu i na električne komponente!

Tehnički podaci:

Montaža: Nadgradna, ugradna

Napon: 220-240 V~ / 50-60 Hz

Snaga: 3W

Temperatura svetlosti: 4000K

Jačina svetlosti: 100 lm

Izvor svetlosti: 14 x SMD LED

Ugao osvetljenja: 120°

CRI vrednost: Ra>80

Vreme zagrevanja: <0.5 s

Radni vek: 20000 h

Broj uklj. / isklj.: 15000

Dimabilnost: Ne

Materijal kucišta: ABS kucište, PC difuzor

Boja kucišta: Bela

IP zaštita: IP20

Radna temperatura: 0 do +40°C

Baterija: 3.7V 1200mAh, litijum

Dimenzije: 260x95x55 mm

Vreme rada: 3sata

Vreme punjenja: 18-24 sata



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: **PNL-5163**

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs