



Uputstvo za upotrebu

Smart Wi-Fi strujni prekidač

WFS-T10



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Oštećen proizvod nije dozvoljeno koristiti.

OPIS PROIZVODA

Wi-Fi smart prekidač pruža Vam veću kontrolu nad vašim električnim uređajima čak i kada niste kod kuće. Prekidač se putem Wi-Fi konekcije povezuje sa aplikacijom na vašem pametnom telefonu. Preko telefona se uključuje ili isključuje uređaj priključen na ovaj prekidač. Priključeni uređaj se takođe može uključivati i isključivati po vremenskom rasporedu koji sami zadajete na mobilnom telefonu. Proizvod je idealan za automatizaciju rada električnih uređaja u vašem domu i nudi mnogo različitih mogućnosti, na primer možete uključiti klima uređaj ili aparat za kafu kada krenete sa posla. Za više informacija posetite naš web sajt (www.elementa.rs) gde možete pronaći detaljne instrukcije za upotrebu ovog proizvoda.

PUŠTANJE U RAD

Pažnja! Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!

1. **Pažnja!** Pre montaže i povezivanja Wi-Fi prekidača, isključivanjem osigurača isključite struju!
2. Wi-Fi prekidač nije pogodan za redno povezivanje!
3. Otklonite zaštitne poklopce.
3. Na klemne Wi-Fi prekidača povežite kablove prema sledećoj tabeli.
4. Samo nakon stručne montaže i stručnog povezivanja sme da se uključi napajanje.

Ulaz (napajanje)	Izlaz (potrošač)
L, braon ili crni provodnik	Faza (L): braon ili crni provodnik
N, plavi provodnik	Nula (N): plavi provodnik



Stvari koje trebate znati pre upotrebe Wi-Fi prekidača

- Proverite da li je Wi-Fi router 2.4 G i da li je mobilni telefon konektovan na tu mrežu.
- Uverite se da iOS/Android "Smart Life" aplikacija prikazuje taj prekidač koji je uključen u struju.
- Uverite se da je kod Wi-Fi prekidača dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Proverite da u isto vreme ne bude previše uređaja povezano na router. Privremeno možete da „skinete“ neke uređaje sa routera dok se prekidač ne poveže i nakon toga ih možete vratiti.
- Na routeru treba da je isključena funkcija „AP isolation“.
- Uverite se nakon što se prekidač prijavio na mrežu da nema potrebe za posebno prijavljivanje u pretraživaču.
- Sinhronizacija i kontrola Wi-Fi prekidača je moguća samo sa uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi prekidač je potrebno ponovo upariti ako se promeni SSID ili lozinka.
- Nije potrebno ponovo uparenje ako povežete Wi-Fi prekidač na drugi uređaj u dometu rutera.
- Ponovno pokretanje: držite pritisnuto taster ON/OFF duže od 5 sekundi. Ovim je Wi-Fi prekidač spreman za sinhronizaciju.

Povezivanje Smart Wi-Fi prekidača putem Wi-Fi konekcije (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 Ghz)

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju "Smart Life" sa Google Play ili App Store-a.
2. Instalirajte aplikaciju i registrujte se.
3. Dodajte uređaj sa + tasterom u gornjem desnom uglu.
4. Nadinite "Others" na listi i odaberite ga.
5. Uključite Wi-Fi smart prekidač. Plava LED dioda će treptati. Ukoliko ne trepti, pritisnite i pridržite taster ON/OFF 5 sekundi da biste uređaj vratili na fabrička podešavanja. Ovim je Wi-Fi prekidač spremjan za sinhronizaciju.
6. Na telefonu pritisnite "Confirm indicator rapidly blink".
7. Pričekajte trenutak dok se veza ne završi. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem Wi-Fi prekidača.



NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Uređaj je zabranjeno rastavljati i vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Opasnost od strujnog udara!
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristiti u blizini zapaljivih materijala!
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđen za profesionalnu upotrebu!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230V~ / 50Hz
Wi-Fi: 2,4 Ghz, 802.11 b/g/n

Maksimalno opterećenje: max. 16A max. 3680W (omski potrošač)

Radna temperatura: 0°C - 40°C

Sistemski zahtevi:

- Wi-Fi ruter
- iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije)
- Android 4.0 (ili novije)

Zaštita za decu : Da

IP zaštita: IP20

Dimenziije: 95x50x28 mm

Oznaka: WFS-T10

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs