

Dimer prekidač na dodir za LED trake u aluminijumski profil

LTR-SW-ALP

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

Opis proizvoda:

Dimer prekidač služi za uključivanje/isključivanje kao i podešavanje jačine svetlosti jednobojnih LED traka i modula. Prekidač je potpuno osetljiv na dodir i zbog svojih kompaktnih dimenzija predviđen je za montiranje u aluminijumski profil LED traka i samim time nije vam više potreban dodatan prostor za sakrivanje prekidača nakon montaže. Ugrađena plava LED indikacija omogućava da posle zatvaranja alu profila difuzorom prekidač lako bude vidljiv. Jednostavno uključjenje i isključenje na dodir. Vrlo male dimenzije. Širok spektar upotrebe. Karakteriše ga dug vek trajanja.

Povezivanje:

Povezivanje, montažu i puštanje u rad poverite stručnom licu. Funkcionalnost proizvoda proverite tek kada je izvršen kompletan postupak povezivanja i montiranja. Pridržavajte se svih vrednosti navedenih u tehničkim karakteristikama.


1. Otpakujte proizvod i odstranite zaštitne delove ambalaže. Delove ambalaže držite van domašaja dece.
2. Obezbedite odgovarajuće napajanje jednosmerne struje na ulaz prekidača. Napajanje ne sme biti uključeno kada se povezuje na prekidač. Izlazna snaga naponske jedinice mora odgovarati snazi LED trake koja se povezuje i ne sme biti veća od maksimalne naznačene snage LED prekidača. Pažljivo proučite karakteristike naponske jedinice, LED prekidača i LED trake kako biste izbegli kvarove uređaja. Napajanje LED prekidača i napajanje LED trake moraju biti isti!
3. Na kontakte za LED traku zalemite jednobojnu LED traku na koju ste prethodno zaleмили kabel. Povezivanje uradite prema priloženoj skici (skica br. 2).
4. Postavite LED prekidač u aluminijumski profil i postavite difuzor.
5. Sada možete uključiti naponsku jedinicu i isprobati sistem. Prekidač treba da svetli plavom bojom.
6. Ukoliko nakon priključenja napajanja LED traka ne svetli, pritisnite taster na LED prekidaču.

Kratak pritisak na prekidač uključuje ili isključuje LED traku, dugi pritisak služi za podešavanje jačine svetlosti. Plava LED indikaciona lampica je uvek uključena.



Skica 1.

Jednobojna LED traka



Skica 2.

NAPOMENE:

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Radni napon uređaja je od 9 do 24V. Zabranjeno je priključiti direktno na 230V~!
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Povezivanje uradite isključivo prema dijagramu.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 9-24V==

Izlazni napon: 9-24V==

Maksimalna izlazna struja: 3 A

Potrošnja u stanju pripravnosti: <1 W

Maksimalna snaga na izlazu: 36 W (12V) / 72 W (24V)

Dimenzije: 40(D) x 10(V) x 10(S) mm

Radna temperatura: -10°C do 40°C

Oznaka: LTR-SW-ALP

Proizvođač: AW Manufacturing Company Ltd.

Zemlja porekla: Kina;

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica,

Jovana Mikića 56; Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Za unutrašnju upotrebu.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Zakon o zaštiti potrošača, Član 5., Stav 1.).

Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Uređaj će se smatrati saobraznim ako:

1. Odgovara opisu i tehničkim detaljima koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključivanja ugovora;
3. Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od starne prodavca, proizvođača ili predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za saobraznost se odnosi na defekte nastale normalnom upotrebom proizvoda, usled fabričke greške, koji prouzrokuju znatno nefunkcionisanje proizvoda, koje je takve prirode da ograničava normalno korišćenje proizvoda u skladu sa njegovom namenom.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca, počev od dana kupovine.

U slučaju nesaobraznosti proizvoda imate pravo da zahtevate od trgovca da se nesaobraznost otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor u pogledu kupljenog proizvoda.

Kao potrošač, na prvom mestu, možete da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti na ovaj način nije moguće možete da zahtevate umanjenje cene ili da izjavite da raskidate ugovor, ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- ne možete da ostvarite pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- opravka ili zamenjena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Kao potrošač imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor.