

Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

Bitnije osobine

Ova lampa je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove lampe može se postići velika ušteda električne energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Odlikuju je velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.

Montaža

Ugradne LED lampa se montiraju u unapred pripremljenu rupu specifičnih dimenzija na plafonu ili odgovarajućem nameštaju (kuhinjskom elementu, plakaru itd.) Radi potpune bezbednosti montažu uvek poverite stručnom licu. Montaža se vrši prema priloženoj skici vođeci računa na standardne bezbednosne mere. Slobodne krajeve koji su na LED lampi povežite na mrežni kabal (fazni i nulu) putem redne stezaljke (nije u sklopu). Ukoliko mrežni kabal sadrži i provodnik za uzemljenje (obično žuto-zelene boje), ovaj provodnik izolujte, nije potreban.

Tehnički podaci: LUG-013-3/W

Napon: 100-265 V~ / 50 Hz; Snaga: 3 W; Jačina svetlosti: 250 lm; Boja svetlosti: 6000K; Ugao svetlosti: 60°; Struja: 300 mA; Potrošnja električne energije: 3 kWh/1000h; Dimenzije: 36x36x28 mm; Izvor svetlosti: 1 x COB LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: <0.5 s; Dimabilna: Ne; CRI faktor: 80 Ra; Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15000; Radni vek: 30000 h; Faktor snage: >0.5; IP zaštita: IP20; Kucište: Aluminijum

Tehnički podaci: LUG-013-3/WW

Napon: 100-265 V~ / 50 Hz; Snaga: 3 W; Jačina svetlosti: 250 lm; Boja svetlosti: 3200K; Ugao svetlosti: 60°; Struja: 300 mA; Potrošnja električne energije: 3 kWh/1000h; Dimenzije: 36x36x28 mm; Izvor svetlosti: 1 x COB LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: <0.5 s; Dimabilna: Ne; CRI faktor: 80 Ra; Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15000; Radni vek: 30000 h; Faktor snage: >0.5; IP zaštita: IP20; Kucište: Aluminijum

Oznaka: LUG-013-3/W, LUG-013-3/WW;
Proizvođač: ELEMENTA d.o.o.; Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.; Srbija, Subotica, Jovana
Mikića 56; Telefon: +381 24 686 270; www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Napomene:

- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije slučajno oštetio u toku transporta!
- bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetiljka isključena!
- Zabranjeno prekrivati u toku rada, zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u svim zatvorenim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- Upotrebljivo samo sa priloženim ispravljačkim delom.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Lampu štite od direktne toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štite je od fizičkih oštećenja!
- Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Čišćenje vršite samo ako je lampa isključena!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



LED ugradna lampa nije dimabilna



Za unutrašnju upotrebu



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Opasnost od strujnog udara!
Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Skica

