

Uputstvo za upotrebu

LED ugradni panel

LUPS-O24/W

Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

Bitnije osobine

Ova svetiljka je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školačama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetiljke može se postići velika ušteda električne energije i smanjenje emisije ugljen dioksida. Odlikuju je velika energetska efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža.

Montaža

Napomena: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom. Montažu ovog proizvoda vršite samostalno samo ukoliko ste pročitali ovo uputstvo za upotrebu i razumeli opisani postupak montiranja u potpunosti. Ukoliko Vam je neophodna pomoć, posavetujte se sa kvalifikovanim licem.

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju.

- Proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.

2. Za montiranje svetiljke na plafon, neophodno je da se u plafonu izbaci rupa koja ima isti prečnik kao i LED svetiljka (pogledajte tehničke karakteristike). Pri bušenju rupa u plafonu obratite pažnju da burđija ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja!

- Vodite računa da pri bušenju rupe u plafonu ne napravite rupu sa prečnikom koji je veći od prečnika LED svetiljke (maks. Ø275 mm).

3. Povežite naponsku jedinicu na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu). Povežite drugi kraj naponske jedinice na LED panel i zarotirajte konektor kako biste obezbedili čvršću vezu (skica 2).

- Napon iz mreže se dovodi na plavu i braon žicu!

4. Postavite LED panel u rupu na plafonu i pričvrstite ga štipaljkama.

5. Pustite sistem u rad.

Skica 1



Skica 2



Tehnički podaci: LUPS-O24/W

Napon: 230V~ 50(Hz); Snaga: 24W; Jačina svetlosti: 1780lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 120°; Struja: 280mA; Potrošnja električne energije: 24 kWh/1000h; Dimenzije: 295 x 15mm ; Izvor svetlosti: SMD2835 x 120kom (nezamenljivo) ; Vreme zagrevanja: <0.5s; Dimabilna: Ne; CRI faktor: 80; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000; Radni vek: 30000h; Faktor snage: 0.8; IP zaštita: IP20 (nije zaštićena od prodora prašine i tečnosti);

Napomene:

- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja vršite samo dok je svetiljka isključena!
- Zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampu nije dimabilna.
- Zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- Upotrebljivo samo sa priloženim ispravljačkim delom
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štitite od direktnе toplostе, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitite je od fizičkih oštećenja!
- Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Čišćenje vršite samo ako je lampa isključena!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteti promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



LED ugradni panel nije dimabilan



Za unutrašnju upotrebu



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: LUPS-O24/W

Proizvodač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs