



Uputstvo za upotrebu

Rezervni ispravljač za LNP/LUP lampe



LNP-D6W, LNP-D12W, LNP-D18W, LNP-D24W, LPN-B-D48W/UL,

LPN-S-D36W/UL, LPN-S-D48W/UL, LUPF-D8W/UL, LUPF-D15W/UL, LUPF-D20W/UL

Rezervni ispravljač je pogodan isključivo za PROSTO LNP/LUP lampe!

Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Povezivanje prepustite stručnom licu. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku.

Opis

Rezervni ispravljači služe za zamenu starih ispravljača na LED panelima koji nisu više u funkciji.

Zamena ispravljača na LED panelu

NAPOMENA: Pre postupka zamene uverite se da sistem nije pod naponom.



1. Priključak za ulazni napon (L) Faza
2. Priključak za ulazni napon (N) Nula

1. Isključite dovod struje.
2. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju. Proizvod nikad nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
3. Skinite LED panel.
4. Uklonite stari ispravljač sa LED panela.
5. Povežite ispravljač sa LED panelom pomoću konektora koji dolazi sa ispravljačem, drugi kraj ispravljača povežite na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu).
6. Vratite LED panel na svoje mesto.
7. Pustite sistem u rad.

NAPOMENE

- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio toku transporta!
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja vršite samo dok je LED panel isključen!
- Zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- Rezervni ispravljač je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Zabranjena upotreba oštećenog uređaja, oštećeni uređaj isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama.
- Rezervni ispravljač štite od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, pare i udaraca!

TEHNIČKI PODACI

| Model | LNP-D6W | LNP-D12W | LNP-D18W | LNP-D24W | LUPF-D8W/UL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Napon | 85 - 265V ~ | 85 - 265V ~ | 85 - 265V ~ | 85 - 265V ~ | 185 - 265V ~ |
| Frekvencija | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz |
| Snaga | 3 - 7 W | 8 - 12W | 13 - 18W | 19 - 25W | 8W |
| Struja | 280mA + 20mA | 280mA + 20mA | 280mA + 20mA | 280mA + 20mA | 100-110mA |
| Radna temperatura | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C |
| IP zaštita | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

| Model | LUPF-15W/UL | LUPF-20W/UL | LPN-B-D48W/UL | LPN-S-D36W/UL | LPN-S-D48W/UL |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Napon | 185 - 265V ~ | 185 - 265V ~ | 85 - 265V ~ | 90 - 265V ~ | 85-265V~ |
| Frekvencija | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50 - 60Hz | 50-60Hz |
| Snaga | 15W | 20W | 40 - 50W | 30 - 40W | 40-50W |
| Struja | 120mA | 120mA | 600mA + 20mA | 600mA + 20mA | 600mA + 20mA |
| Radna temperatura | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C | -20 do +40°C |
| IP zaštita | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

Oznaka: LNP-D6W, LNP-D12W,
LNP-D18W, LNP-D24W,
LPN-S-D36W/UL, LPN-S-D48W/UL,
LPN-B-D48W/UL, LUPF-D8W/UL,
LUPF-D15W/UL, LUPF-D20W/UL

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Zakon o zaštiti potrošača, Član 5., Stav 1.).

Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošačem i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošača.

Uređaj će se smatrati saobraznim ako:

1. Odgovara opisu i tehničkim detaljima koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
2. Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključivanja ugovora;
3. Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od starne prodavca, proizvođača ili predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za saobraznost se odnosi na defekte nastale normalnom upotrebom proizvoda, usled fabričke greške, koji prouzrokuju znatno nefunkcionisanje proizvoda, koje je takve prirode da ograničava normalno korišćenje proizvoda u skladu sa njegovom namenom.

Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 meseca , počev od dana kupovine.

U slučaju nesaobraznosti proizvoda imate pravo da zahtevate od trgovca da se nesaobraznost otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtevate odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinete ugovor u pogledu kupljenog proizvoda.

Kao potrošač, na prvom mestu, možete da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti na ovaj način nije moguće možete da zahtevate umanjenje cene ili da izjavite da raskidate ugovor, ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- ne možete da ostvarite pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Kao potrošač imate pravo da zahtevate zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor.